

Características



- Selector del sentido de giro
- Brida universal para ejes redondos de Ø6 a Ø16 mm y cuadrados de 5 a 12 mm
- Modelos L...C de giro rápido
- Para compuertas hasta 1m², según fabricante

Especificaciones

| Modelo | Par (Nm) | Tensión (V (50 Hz)) | Control | Tiempo Giro 90° (s) | Contacto Auxiliar | Potenciometro feedback (kOhm) |
|----------|----------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| L 230 | 5 | 230AC | T/N | 80 -150 | - | - |
| L 230 C | 5 | 230AC | T/N | 20 - 35 | - | - |
| L 230 CP | 5 | 230AC | T/N | 20 - 35 | - | 10 |
| L 230 CS | 5 | 230AC | T/N | 20 - 35 | 1x3A | - |
| L 230 P | 5 | 230AC | T/N | 80 -150 | - | 10 |
| L 230 S | 5 | 230AC | T/N | 80 -150 | 1x3A | - |
| L 24 | 5 | 24AC/DC | T/N, 3P | 80 -150 | - | - |
| L 24 C | 5 | 24AC/DC | T/N, 3P | 20 - 35 | - | - |
| L 24 CP | 5 | 24AC/DC | T/N, 3P | 20 - 35 | - | 10 |
| L 24 CR | 5 | 24DC | 0,,,10V | 20 - 35 | - | - |
| L 24 CS | 5 | 24AC/DC | T/N, 3P | 20 - 35 | 1x3A | - |
| L 24 P | 5 | 24AC/DC | T/N, 3P | 80 -150 | - | 10 |
| L 24 R | 5 | 24DC | 0,,,10V | 80 -150 | - | - |
| L 24 S | 5 | 24AC/DC | T/N, 3P | 80 -150 | 1x3A | - |