

## Características



- Selector del sentido de giro
- Brida universal para ejes redondos de Ø6 a Ø16 mm y cuadrados de 5 a 12 mm
- Modelos L...C de giro rápido
- Para compuertas hasta 1m<sup>2</sup>, según fabricante

## Especificaciones

Modelo	Par (Nm)	Tensión (V (50 Hz))	Control	Tiempo Giro 90° (s)	Contacto Auxiliar	Potenciometro feedback (kOhm)
L 230	5	230AC	T/N	80 -150	-	-
L 230 C	5	230AC	T/N	20 - 35	-	-
L 230 CP	5	230AC	T/N	20 - 35	-	10
L 230 CS	5	230AC	T/N	20 - 35	1x3A	-
L 230 P	5	230AC	T/N	80 -150	-	10
L 230 S	5	230AC	T/N	80 -150	1x3A	-
L 24	5	24AC/DC	T/N, 3P	80 -150	-	-
L 24 C	5	24AC/DC	T/N, 3P	20 - 35	-	-
L 24 CP	5	24AC/DC	T/N, 3P	20 - 35	-	10
L 24 CR	5	24DC	0,,,10V	20 - 35	-	-
L 24 CS	5	24AC/DC	T/N, 3P	20 - 35	1x3A	-
L 24 P	5	24AC/DC	T/N, 3P	80 -150	-	10
L 24 R	5	24DC	0,,,10V	80 -150	-	-
L 24 S	5	24AC/DC	T/N, 3P	80 -150	1x3A	-